




NPN Silicon Digital Transistor

- Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit
- Built in bias resistor ($R_1=4.7k\Omega$, $R_2=4.7k\Omega$)
- For 6-PIN packages: two (galvanic) internal isolated transistors with good matching in one package



BCR112/F/L3
BCR112T/W

BCR112U



Type	Marking	Pin Configuration						Package
BCR112	WFs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	SOT23
BCR112F	WFs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	TSFP-3
BCR112L3	WF	1=B	2=E	3=C	-	-	-	TSLP-3-4
BCR112T	WFs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	SC75
BCR112U	WFs	1=E1	2=B1	3=C2	4=E2	5=B2	6=C1	SC74
BCR112W	WFs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	SOT323

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	50	V
Collector-base voltage	V_{CBO}	50	
Emitter-base voltage	V_{EBO}	10	
Input on voltage	$V_{I(on)}$	15	
Collector current	I_C	100	mA
Total power dissipation- BCR112, $T_S \leq 102^\circ\text{C}$ BCR112F, $T_S \leq 128^\circ\text{C}$ BCR112L3, $T_S \leq 135^\circ\text{C}$ BCR112T, $T_S \leq 109^\circ\text{C}$ BCR112U, $T_S \leq 118^\circ\text{C}$ BCR112W, $T_S \leq 124^\circ\text{C}$	P_{tot}	200 250 250 250 250 250	mW
Junction temperature	T_j	150	
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾ BCR112 BCR112F BCR112L3 BCR112T BCR112U BCR112W	R_{thJS}	≤ 240 ≤ 90 ≤ 60 ≤ 165 ≤ 133 ≤ 105	K/W

¹⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance


Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $I_B = 0$	$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	50	-	-	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10\ \mu\text{A}$, $I_E = 0$	$V_{(\text{BR})\text{CBO}}$	50	-	-	
Collector-base cutoff current $V_{\text{CB}} = 40\ \text{V}$, $I_E = 0$	I_{CBO}	-	-	100	nA
Emitter-base cutoff current $V_{\text{EB}} = 10\ \text{V}$, $I_C = 0$	I_{EBO}	-	-	1.61	mA
DC current gain ¹⁾ $I_C = 5\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 5\ \text{V}$	h_{FE}	20	-	-	-
Collector-emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 10\ \text{mA}$, $I_B = 0.5\ \text{mA}$	V_{CEsat}	-	-	0.3	V
Input off voltage $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $V_{\text{CE}} = 5\ \text{V}$	$V_{\text{i(off)}}$	0.8	-	1.5	
Input on voltage $I_C = 2\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 0.3\ \text{V}$	$V_{\text{i(on)}}$	1	-	2.5	
Input resistor	R_1	3.2	4.7	6.2	kΩ
Resistor ratio	R_1/R_2	0.9	1	1.1	-
AC Characteristics					
Transition frequency $I_C = 10\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 5\ \text{V}$, $f = 100\ \text{MHz}$	f_{T}	-	140	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{\text{CB}} = 10\ \text{V}$, $f = 1\ \text{MHz}$	C_{cb}	-	3	-	pF

¹⁾Pulse test: $t < 300\ \mu\text{s}$; $D < 2\%$


DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$

$V_{CE} = 5\text{ V}$ (common emitter configuration)




Collector-emitter saturation voltage

$V_{CEsat} = f(I_C), h_{FE} = 20$




Input on Voltage $V_{i(on)} = f(I_C)$

$V_{CE} = 0.3\text{ V}$ (common emitter configuration)




Input off voltage $V_{i(off)} = f(I_C)$

$V_{CE} = 5\text{ V}$ (common emitter configuration)




Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112




Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112F




Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112L3




Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112T




Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112U




Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112W



Permissible Pulse Load $R_{\text{thJS}} = f(t_p)$


BCR112



Permissible Pulse Load


$P_{\text{totmax}}/P_{\text{totDC}} = f(t_p)$

BCR112



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$


BCR112F



Permissible Pulse Load


$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR112F



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$


BCR112L3



Permissible Pulse Load


$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR112L3



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$


BCR112T



Permissible Pulse Load


$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR112T



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$


BCR112U



Permissible Pulse Load


$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR112U



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$


BCR112W



Permissible Pulse Load

$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR112W





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331