



All dimensions are in mm; tolerances:  $\pm 3\text{mm}$  for  $A \leq 300\text{ mm}$ ;  $\pm 1\%$  for  $A > 300\text{ mm}$

Available variants

Type	max. Insertion loss at 20 GHz	Marking	Weight (g) / pce
L99-816-XXD	$\leq 0.0050\text{ dB/mm} * A\text{ mm} + 0.60\text{ dB}$	ROSENBERGER YYYYY-WW L99-816-XXD FAC-RRRRRRR ssss	$0,044\text{ g/mm} * A\text{ mm} + 42,8\text{ g}$

XX – length in cm    D=8 Channel    A=XX\*10  
 WW – week    YYYYY – year    ssss – serial no.    FAC – Factory Code    RRRRRRR – lot nr.

Note: max. Insertion Loss:  
 First constant = Cable attenuation in dB /mm; Second Constant = Connector left and Connector right +needed Adaptor

Weight:  
 First constant = Cable- and Armour- weight per mm; Second Constant = Connector left and Connector right weight per pce

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

RF\_35/09.14/6.2

# Technical Data Sheet

# Rosenberger

## Cable assembly

Mini Coax Plug/Jack - SMA Plug - RTK 047 Cable

## L99-816-XXD

### Assembly parts

Connector left	Mini Coax plug	23S103-270L3
Connector left	Mini Coax jack	23K103-270L3
Connector right	SMA plug	32S102-270L5
Cable	RTK 047	
Housing	23Z121-005	(8 channel) Luranyl KR 2402 gray

### Electrical data

Impedance	50 $\Omega$
Frequency	DC to 20 GHz
Return loss <sup>1</sup>	$\geq 16$ dB, DC to 20 GHz
Insertion loss <sup>1</sup>	see table available variants

#### Individual testing:

The S-Parameters (S11; S22; S21; S12) will be tested

<sup>1</sup> Return Loss and Insertion Loss includes the measurement adaptor

### Mechanical data

Minimum bend radius:	
Single	5.1 mm
Multiple	10.2 mm

### Environmental data

Temperature range	-40°C to +115°C
RoHS	compliant

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Martin Moder	27.07.15	Herbert Babinger	11.08.15	g00	15-1020	Kathrina Mitterer	11.08.15

  

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany <a href="http://www.rosenberger.de">www.rosenberger.de</a>	Tel. : +49 8684 18-0 Email : <a href="mailto:info@rosenberger.de">info@rosenberger.de</a>	Page 2 / 2
--	--	---------------



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331